

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ: Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA монитор
С регулиране на ъгъла по верикала +/- 15°.

МОДЕЛ: TTS-P211

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА: | 2.0 кг. |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | до 32-48 " (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват: | до 400 x 600 мм |
| 4. Максимален товар: | до 50 кг. |
| 5. Минимална дистанция от стената: | 50мм |

НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.

Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието. Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени. Ако не сте сигурни в надежността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

ИНСТАЛАЦИЯ:

Използвайте нивелир за да подравните стойката по хоризонтала. Спазвайте указаните горна и долна част на стойката.

Отбележете и Пробийте максимален брой отвори с подходящото за целта свредло и пробивен инструмент.

Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели от комплекта или други подходящи такива, сложете планката(1) до стената и фиксирайте стойката с болтовете

2. Фиксирайте двете рамена(2) към монитора (телевизора)

3. Внимателно спуснете стойката и наместете рамената така че, да се заключат (закрепят) надеждно към стенната планка и завийте фиксиращите болтове (3).

